ALOGIC

USB-C
DOCK PLUS
4K, WITH 100W POWER DELIVERY



Quick Start Guide
Schnellstartanleitung
Guide Rapide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido
Guida rapida
Snelstartgids
Guia de início rápido
Быстрый старт
Hurtigveiledning
Snabbguide
Pikaohje
Hurtigguide
Pika Mwongozo
Краткое руководство пользователя

Package Contents | Packungsinhalt | Contenido del Paquete | Contenu du Colis | Contenuto confezione | パッケージ内容 | المحتويات | Содержимое упаковки

1	USB-C Dock Plus USB-C Dock Plus USB-C Dock Plus USB-C Dock Plus	Dock USB tipo C Plus USB-C Dock Plus (ドックプラス) USB-C Dock Plus Док-станция USB-C Dock Plus
2	User Manual Betriebsanleitung Manual de usuario Manuel d'utilisation	Manuale dell'utente ユーザーマニュアル Manual do utilizador Руководство пользователя



Specifications | Spezifikationen | Especificaciones | Caractéristiques techniques | Specificazioni | 仕様書 | المواصفات | Технические характеристики

Model | Modell | Modelo | Modèle | Modello | 型番 | طراز | Модель	ULDPLSV2-SGR
Dimensions | Dimensionen | Dimensiones | Dimensions | Dimensioni | 大きさ | أبعاد | Размеры	135 x 52 x 14mm (L x W x H)
Weight | Gewicht | Peso | Poids | Peso | 重量 | وزن | Вес	138g
Output | Output | Salida | Sortie | Output | 出力 | المخرج | Выход	1 x HDMI 4K@60Hz 1 x Mini DisplayPort 1 x Gigabit Ethernet 2 x USB-A (USB 3.1 Gen 1) 1 x HDMI 4K@60Hz 1 x Mini DisplayPort 1 x Gigabit Ethernet 2 x USB-A (USB 3.1 Gen 1) 1 x HDMI 4K@60Hz 1 x Mini DisplayPort 1 x Ethernet Gigabit 2 x USB-A (USB 3.1 Gen 1) 1 x HDMI 4K@60Hz 1 x Mini-Port d'écran 1 x Gigabit Ethernet 2 x USB-A (USB 3.1 Generation1) 1 x HDMI 4K@60Hz 1 x Mini DisplayPort 1x Gigabit Ethernet 2 x USB- tipo A (USB 3.1 Gen 1) 1 x HDMI 4K@60Hz 1 x エディスプレイポート 1 x ギガビットイーサネット 2 x USB-A (USB 3.1 Gen 1)* 1 x HDMI 4K 60 ч/с 1 x ديسبلاي بورت مصغر (Display Port) 1 x إيثرنت جيجابت 2 x منافذ USB-A (USB 3.1 الجيل 1) 1 x HDMI 4K@60Гц 1 x Mini DisplayPort 1 x Gigabit Ethernet 2 x USB-A (USB 3.1 Gen 1)	1 x USB-C 100W Power Delivery & USB 3.1 Gen 1 Data) 1 x Micro SD & SD Card Reader 1 x USB-C 100W Stromversorgung & USB 3.1 Gen 1 Daten) 1 x Micro SD & SD Kartenleser 1 x USB-C (Entrega de Potencia 100W y USB 3.1 Datos Gen 1) 1 x Lector de Tarjetas SD y Micro SD 1 x USB-C 100W en alimentation électrique et Données USB 3.1 Generation 1 1 x Micro SD & lecteur de carte SD 1 x USB-C 100W Delivery & USB 3.1 Gen 1 Data) 1 x Micro SD & lettore di schede SD 1 x USB-C (100W Power Delivery & USB 3.1 Gen1データ) 1 x マイクロSDとメモリーカードリーダー 1 x منفذ USB-C (100W) للطاقة وبيانات USB 3.1 الجيل 1) 1 x قارئ بطاقة SD و micro SD 1 x USB-C 100 Вт усиленная зарядка Power Delivery и USB 3.1 Gen 1 для данных) 1 x считыватель карт SD и Micro SD
Input | Input | Entrada | Entrée | Input | 入力 | المدخلات | Вход	1 x USB-C Male 1 x USB-C Stecker 1 x USB-C Macho 1 x USB-C mâle
Data Rate | Datenrate | Velocidad de datos | Débit de données | velocità di trasferimento dei dati | データレート | معدل البيانات | Скорость передачи данных	5Gbps
Power | Leistung | Poder | Alimentation | Potenza | 電源 | القوة | Питание	Bus powered from host Supports USB PD 3.0 Power Delivery passthrough from an external power adapter (optional) up to 100W (20V 5A) Vom Host gespeisen Bus unterstützt USB PD 3.0 Stromversorgung Passthrough von einem externen Netzteil (optional) bis zu 100W (20V 5A) Bus alimentado por host Soporta Entrega de Alimentación USB PD 3.0 passthrough desde un adaptador de alimentación externo (opcional) hasta 100W (20V 5A) Bus alimenté par l'hôte Prise en charge de la fonction de transfert d'énergie USB PD 3.0 à partir d'un convertisseur externe (facultatif) jusqu'à 100 W (20 V 5 A) Bus alimentato dall'host Supporta il passaggio di alimentazione USB PD 3.0 tramite un adattatore esterno (opzionale) fino a 100W (20V 5A) ホストからのバスパワー USB PD3.0 (20V 5A) 対外部電源アダプタ（オプション）からのUSB PD 3.0 Power Delivery パススルーに対応 مضيف يزود بالطاقة للناقل يدعم تمرير طاقة USB PD 3.0 من محول طاقة خارجي (اختياري) حتى 100 واط (20 فولت 5 أمبير) Шина питается от концентратора Поддерживает зарядки USB PD 3.0 от внешнего блока питания (опция) мощностью до 100 Вт (20 В 5 А)

Specifications | Spezifikationen | Especificaciones | Caractéristiques techniques | Specificazioni | 仕様書 | المواصفات | Технические характеристики

Power | Leistung | Poder | Alimentation | Potenza | 電源 | القوة | Питание	100-240V 50/60Hz USB PD 3.0 ديسبلاي بورت مرور من محول طاقة خارجي (اختياري) حتى 100 واط (20 فولت 5 أمبير) USB PD3.0 パススルー対応 外部電源アダプタ（オプション）から100W (20V 5A) Шина питается от концентратора Поддерживает зарядки USB PD 3.0 от внешнего блока питания (опция) мощностью до 100 Вт (20 В 5 А)
Video Resolution | Videoauflösung | Video Resolución | Résolution Image | Risoluzione Video | ビデオ解像度 | دقة الفيديو | Разрешение видео	**Single Display (Windows & Mac)** **HDMI** Up to 4K @60Hz **Mini DisplayPort** Up to 5K @60Hz * Maximum resolution depends on the capability of the host computer. Please refer to resolution support table on the website www.alogic.co/dock-plus for more details. * Mirror displays connected to Apple Mac computers display outputs will be mirrored. When used with a Mac this dock is suitable for use with a single monitor but cannot be used for dual monitor extended desktop configurations. **Dual Display (Windows Only)** **HDMI + Mini DisplayPort** Up to 2 x 4K @60Hz **Einzelbildschirm (Windows & Mac)** **HDMI** Bis zu 4K @60Hz **Mini DisplayPort** Bis zu 5K @60Hz * Die maximale Auflösung hängt von der Leistungsfähigkeit des Host-Computers ab. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle zur Auflösungsunterstützung auf der Website www.alogic.co/dock-plus. * Bei Anschlüssen an einen Apple Mac Computer werden die Ausgabedaten gespiegelt. Wenn das Gerät mit einem Mac verwendet wird, ist die Dockingstation zur Verwendung mit einem einzelnen Monitor geeignet, kann jedoch nicht für erweiterte Desktop-Konfigurationen mit mehreren Monitoren verwendet werden. **Doppelanzeige (nur Windows)** **HDMI + Mini DisplayPort** bis zu 2 x 4K @60Hz **Pantalla simple (Windows y Mac)** **HDMI** Hasta 4K @60Hz **Mini DisplayPort** Hasta 5K @60Hz * La resolución máxima depende de la capacidad de la computadora principal. Por favor consulte la tabla de soporte de resolución en el sitio web www.alogic.co/dock-plus para más detalles. * Cuando se conecte a computadoras Apple Mac, las salidas de pantalla aparecerán en espejo. Si se usa con un Mac, la estación de acoplamiento es adecuada para usar con un solo monitor, pero no se puede usar para configuraciones de escritorio extendidas de múltiples monitores. **Pantalla doble (Solo Windows)** **HDMI + Mini DisplayPort** Hasta 2 x 4K @60Hz **Affichage unique (Windows et Mac)** **HDMI** Jusqu'à 4K @60Hz **Mini-port d'écran** Jusqu'à 5K @60Hz * La résolution maximale dépend de la capacité de l'ordinateur hôte. Veuillez vous référer au tableau de support de résolution sur le site web www.alogic.co/dock-plus pour plus de détails. * Les sorties d'affichage seront reflétées quand elles sont connectées à des ordinateurs Apple Mac. Lorsque vous utilisez un Mac, la station d'accueil est adaptée à une utilisation avec un moniteur unique, mais ne peut pas être utilisée dans le cas d'une installation d'écrans en réseau. **Double affichage (Windows uniquement)** **HDMI + mini-port d'écran** Jusqu'à 2 x 4K @60Hz **Display singolo (Windows e Mac)** **HDMI** Fino a 4K @60Hz **Mini DisplayPort** Fino a 5K @60Hz * La risoluzione massima dipende dalla capacità del computer. Per maggiori dettagli, si prega di fare riferimento alla tabella di supporto per la risoluzione sul sito www.alogic.co/dock-plus. * Collegando a un computer Apple Mac, le uscite video saranno rispecchiate. Se usato con un Mac, questa dockstation è adatta per un singolo monitor, ma non può essere usata per configurazioni con scrivanie estese su più monitori. **Doppio schermo (solo Windows)** **HDMI + Mini DisplayPort** Fino a 2 x 4K @60Hz **シングルディスプレイ（Windows & Mac）** **HDMI** 最大4K @60Hz **Mini DisplayPort** 最大5K @60Hz * 最大解像度はホストコンピューターの能力に依存します。詳細はウェブサイト（www.alogic.co/dock-plus）の解像度対応表を参照してください。 * Apple Mac コンピューターに接続すると、ディスプレイ出力はミラーリングされます。Mac で使用する場合、このドッキングステーションは1台のモニターでの使用に適していますが、マルチモニターの拡張デスクトップ構成では使用できません。 **デュアルディスプレイ（Windows限定）** **HDMI + Mini DisplayPort** 最大2 x 4K @60Hz **كشاشة عرض أحادية (ويندوز وماك)** **HDMI** حتى 4K @60Hz **منفذ عرض مصغر (DisplayPort)** حتى 5K @60Hz * الدقة القصوى تعتمد على قدرة الكمبيوتر المضيف. يرجى الرجوع إلى جدول دعم الدقة على الموقع www.alogic.co/dock-plus للمزيد من التفاصيل. * عند التوصيل بأجهزة كمبيوتر Apple Mac، ستعكس مخرجات الفيديو. عند الاستخدام مع جهاز Mac، فإن هذا المرسى يصلح للاستخدام مع شاشة واحدة، ولكن لا يمكن استخدامه في تكوينات سطح المكتب الممتدة بشاشتين. **شاشة مزدوجة (ويندوز فقط)** **HDMI + منفذ عرض مصغر** حتى 2 x 4K @60Hz **Видеодисплей (Windows и Mac)** **HDMI** до 4K @60Гц **Mini DisplayPort** до 5K @60Гц * Максимальное разрешение зависит от возможностей главного компьютера. Уточните по таблице поддерживаемых разрешений, представленной на сайте www.alogic.co/dock-plus. * При подключении к ноутбукам Apple Mac изображение будет зеркальным. При работе с Mac-ноутбуком эта докстанция сможет поддерживать только один монитор и не подходит для работы с несколькими мониторами в конфигурациях с расширенным рабочим столом. **Два мониторы (только для Windows)** **HDMI + Mini DisplayPort** до 2 x 4K @60Гц
Device Compatibility | Gerätekompatibilität | Compatibilidad de dispositivos | Appareils Compatibles | Compatibilità apparecchi | デバイス互換性 | توافق الأجهزة | Совместимость устройства	Compatible with all computers with a USB-C or Thunderbolt 3/4 port which supports video output. Supports dual display on Windows 10 machines and single display on MacBook devices. Kompatibel mit allen Computern mit USB-C oder Thunderbolt 3/4 Anschluss, die Videoausgabe unterstützen. Unterstützt Doppelbildschirme mit Windows 10 und Einzelbildschirme mit MacBooks Geräten. Compatible con todas las computadoras con un puerto USB-C o Thunderbolt 3/4 que soporten salida de video. Soporta pantallas dobles en máquinas Windows 10 y pantalla simple en dispositivos MacBook. Compatible avec tous les ordinateurs dotés d'un port USB-C ou Thunderbolt 3/4 prenant en charge la sortie vidéo. Prend en charge le double écran sur les machines Windows 10 et l'affichage unique sur les appareils MacBook. Compatibile con tutti i computer con una porta USB tipo C o Thunderbolt 3/4 che supportano l'uscita video. Supporta il doppio display su computer Windows 10 e un display singolo su dispositivi MacBook. ビデオ出力をサポートするUSB-CまたはThunderbolt 3/4ポートを備えた全てのコンピューターに対応。 Windows 10マシンでは「デュアルディスプレイ」を、MacBookデバイスでは「シングルディスプレイ」をサポートします。 يدعم جميع أجهزة الكمبيوتر تأخذ بـ USB-C أو Thunderbolt 3/4 التي تدعم إخراج الفيديو. يدعم وضعين للعرض على أجهزة Windows 10 وعرض واحد على أجهزة MacBook. Совместимо со всеми компьютерами с поддерживающим видео портом USB-C или Thunderbolt 3/4. Поддерживает два дисплея для устройств с Windows 10 и один дисплей для устройств с MacBook.
Compliance | Bescheinigung | Acuerdo | Conformité | Conformità | コンプライアンス | الامتثال | Соответствие нормам	CE, FCC CE, FCC CE, FCC CE, FCC CE, FCC CE, FCC CE, FCC CE, FCC
Warranty | Garantie | Garantía | Garantie | Garanzia | 保証 | الضمان | Гарантия Support	2 Years 2 Jahre 2 Años 2 Ans 2 Anni 2年間 2 سنوات (2) 2 года

Warning

- This device is designed for indoors use only.
- Do not deliberately damage the device or expose it to damp, direct sunlight, or high temperature conditions.
- Disassembling or failing to properly use and care for your device will void the warranty on the product.
- ALOGIC bears no responsibility for damage to the device or incidental damages arising from improper use or lack of care and is not liable for repair/replacement of the device or other damages in these circumstances.

Warnung

- Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im Innenraum vorgesehen.
- Das Gerät nicht absichtlich und setzen Sie es nicht Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus.
- Wenn Sie Ihr Gerät zerlegen oder nicht ordnungsgemäß verwenden und pflegen, erlischt die Garantie für das Produkt.
- ALOGIC übernimmt keine Verantwortung für Schäden am Gerät oder diesen Zubehör, die durch unsachgemäße Verwendung oder mangelnde Pflege entstehen, und haftet unter diesen Umständen nicht für die Reparatur / den Austausch des Geräts oder anderen Zubehörteilen.

Advertencia

- Este dispositivo está diseñado para uso en interiores únicamente.
- No exponga el dispositivo a condiciones de humedad, luz solar directa o condiciones de alta temperatura.
- Desarmar o no usar y cuidar adecuadamente su dispositivo anulará la garantía del producto.
- ALOGIC no asume ninguna responsabilidad por daños al dispositivo o daños incidentales que surjan de un uso inadecuado o falta de cuidado y no es responsable de la reparación / reemplazo del dispositivo u otros daños en estas circunstancias.

Avertissement

- Ce produit est destiné à un usage en intérieur exclusivement.
- Ne pas endommager l'appareil délibérément ou faire exposer à l'humidité, la lumière directe du soleil, ou des températures élevées.
- Le démontage ou le non-respect des conditions d'utilisation et d'entretiens annulera l'annulation de votre garantie.
- ALOGIC ne sera pas tenu responsable des dommages causés à l'appareil, ou des dommages fortuits qui résultent d'un manque de soin et ne sera pas tenu d'assurer la réparation/le remplacement de l'appareil dans ces circonstances.

Attenzione

- Apparecchio da non usare all'aperto.
- Non danneggiare deliberatamente l'apparecchio, non esporlo a umidità, ai raggi diretti del sole o a temperature eccessivamente alte.
- Smontare, inoltre o usare l'apparecchio in modo improprio annulerà la garanzia del prodotto.
- ALOGIC non si assume alcuna responsabilità per danni all'apparecchio o danni accidentali dovuti all'uso improprio o alla mancata attenzione, non riterrendosi responsabile per riparazione/sostituzione dell'apparecchio o per altri danni in queste circostanze.

注意事項

- 本装置は屋内でご使用のみを目的としています。
- 装置を故意に損傷させたり、湿気や本装置、直射日光の当たる場所、高温にさらす場所に放置しないでください。
- 装置を分解したり、適切な使用方法や取扱いを怠った場合は、製品の保証が無効となります。
- ALOGICは、お客様の不適切な使用や不注意から生じた装置の損害や間接的な損害については、一切の責任を負いませんのでご了承ください。

تحذير

- هذا الجهاز مخصص للاستخدام داخل المنزل فقط.
- لا تقم بإتلاف الجهاز عمدًا أو تعريضه للرطوبة أو أشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة.
- يؤدي تفكيك الجهاز أو عدم استخدامه وصيانته بشكل صحيح إلى إلغاء ضمان المنتج.
- لا تتحمل ALOGIC أي مسؤولية عن أي ضرر يلحق بالجهاز أو أي أضرار عرضية ناتجة عن سوء الاستخدام أو الإهمال، ولا تتحمل مسؤولية إصلاح الجهاز/استبداله أو أي أضرار أخرى في هذه الظروف.

Предупреждение

- Это устройство предназначено для использования только в помещениях.
- Это допускает повреждения устройства, не подвергайте воздействию на него влаги, прямых солнечных лучей или высоких температур.
- В случае произвола разборки либо ненадлежащего использования и обращения гарантийные обязательства будут отменены.
- Компания ALOGIC не несет никакой ответственности за повреждение устройства или косвенный ущерб, возникшие в результате неправильной эксплуатации или ненадлежащего ухода и не обязана производить ремонт или замену устройства при таких обстоятельствах.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Responsible Party - U.S. Contact Information:

ALOGIC USA LLC
1 Ethan Allen Ave
Fremont CA 94536 USA

EU Declaration of Conformity

Hereby, ALOGIC Corporation declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address by clicking on the Compliance Documentation link at: www.alogic.co

ALOGIC

Designed in Australia. Manufactured in Vietnam

[EN]

Thank you for purchasing this quality ALOGIC product. The ALOGIC USB-C Dock PLUS is a next generation mobile dock designed to turn your notebook into a powerhouse!

Instructions

(Refer to the images on the previous page)

1 **Connecting the Dock to the Laptop**

Connect the USB-C cable attached to the dock to your computer.

The device is Plug and Play compatible and will be detected and configured by your computer automatically. This process will take a few seconds the first time you plug the device into your laptop. You may receive a notification that it has been installed and is ready for use.

Once the device has been recognised and set up by your computer you can connect other devices as desired such as monitors, USB devices and a network cable.

2 **Connecting a Power Adapter (Optional)**

When the dock is connected to a computer that supports charging using USB-C Power Delivery (USB PD) it can pass up to 100W of power from an external power adapter (not included) to charge the computer. To charge the laptop through the dock, connect a USB-C PD power adapter to the USB-C port [2] on the end of the dock and connect the power adapter to a mains power outlet.

3 **Connecting Devices to the Dock**

Connect external devices such as monitors, USB devices, Ethernet network cable and headphone/mic to the dock, as necessary. Refer to Page 3 and 4 of these instructions for an outline of the available ports and their functions.

Resolution Support Table

The quantity and resolution of video outputs supported depend on the capability of the connected computer.

This table provides the maximum resolutions available for Windows computers based on the version of DisplayPort Alternate Mode supported on their USB-C ports.

When connected to Apple Mac computers display outputs will be mirrored. When used with a Mac this docking station is suitable for use with a single monitor but cannot be used for multiple monitor extended desktop configurations.

	DisplayPort Alt Mode version	Single Display	Dual Display
			MST Host (independent/ mirrored)
USB-C Port	DP1.4 (HBR3) with DSC	5120x2880 60Hz	2 x 3840x2160 60Hz
	DP1.4 (HBR3) with DSC	3840x2160 60Hz	2 x 3840x2160 30Hz
	DP1.2 (HBR2)	3840x2160 30Hz	2 x 1920x1080P 60Hz

USB-C Port Video and Charging Support

Not all USB-C ports on laptops support video output and/or charging using USB PD. Many Windows and Chromebook computers have multiple USB-C ports, but only support video output and charging on one of them.

If using a Windows or Chromebook machine it is important to ensure that you plug the device into a port which supports video output for it to be able to show video on external monitors. If you usually use a particular USB-C port to connect your laptop's USB charger, it is likely that this port also supports video output and we suggest trying the dock with this port.

Many USB-C ports that have no labelling support video output, however USB-C ports which have a DisplayPort logo or Thunderbolt logo printed next to them almost certainly support video output and you should look for these icons next to the ports on your computer.

MacBook devices are equipped with Thunderbolt USB-C ports and support video output and charging on all ports.

If in doubt about whether a USB-C port supports video output, consult the user manual for your laptop or contact information on the manufacturer's website. References made to a USB-C port having DisplayPort, DP or Alt Mode capabilities is a strong indicator that the USB-C port supports video output.

Troubleshooting

Symptom	Solution
Video doesn't show on external display	• Check that the cable is connected securely between the monitor and the computer • Check that the external monitor is turned on and is the correct input for it • Check that your computer is detecting the external display and is set to show video on it • Check that the USB-C port you are using to connect the dock supports video output (using DisplayPort Alternate Mode) • If the computer doesn't detect the external monitor or output video after checking the above, restart your computer and attempt again
Video drops out intermittently	• Check that the video cable is connected securely between the display and computer and there is no strain on the connectors
Laptop doesn't charge when connected to the dock. Laptop is connected to the USB-C port on the dock	• Check that the USB PD power adapter is plugged in at the wall and switched on • Check that the USB-C port on the laptop you are using to connect to the dock supports USB PD charging by attempting to connect the power adapter directly to the laptop. If it does not charge then the USB-C port on the laptop does not support charging via the dock • Check that the cable between the USB PD power adapter and the dock is connected securely • Ensure that the USB PD power adapter has a sufficient power output rating to charge the laptop

ALOGIC recommend the use of ALOGIC video cables to ensure reliable, trouble free operation for your computer and peripherals.

[DE]

Vielen Dank für den Erwerb dieses ALOGIC Qualitätsprodukts. Das ALOGIC USB-C Dock PLUS ist die neue Generation von Docks für unterwegs und dient dazu, Ihr Notebook in einen tragbaren Arbeitsplatz zu verwandeln.

Anweisungen

(Beziehen Sie sich auf die Bilder auf der vorherigen Seite)

1 **Das Dock an das Laptop anschliessen**

Verbinden Sie das USB-C Kabel des Docks mit Ihrem Computer.

Das Gerät ist Plug-and-Play kompatibel und wird von Ihrem Computer automatisch erkannt und eingerichtet. Dieser Prozess dauert beim Erstanschluss des Geräts an Ihr Laptop ein paar Sekunden. Sie werden eine Benachrichtigung erhalten, wenn die Installation beendet und das Gerät betriebsbereit ist.

Wenn das Gerät von Ihrem Computer erkannt und eingerichtet ist, können Sie weitere Geräte, wie Bildschirme, USB-Geräte und ein Netzwerkkabel, anschliessen.

2 **Anschluss eines Netzteils (Optional)**

Wenn das Dock an einen Computer angeschlossen ist, der das Laden über USB-C Stromversorgung (USB PD) unterstützt, kann es bis zu 100W Strom von einem externen Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Computer weiterleiten. Um den Laptop über das Dock zu laden, verbinden Sie das USB-C PD Netzteil mit dem USB-C Anschluss [2] am Ende des Docks und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

3 **Geräte an das Dock anschliessen**

Schließen Sie bei Bedarf externe Geräte wie Monitore, USB-Geräte, Ethernet-Netzwerkkabel und Kopfhörer/ Mikrofon an das Dock an. Eine Anleitung über zur Verfügung stehenden Ports und ihre Anwendung finden Sie auf den Seiten 3 und 4 dieser Anleitung.

Auflösungstabelle

Die Menge und Auflösung der unterstützten Videoausgänge hängt von der Leistungsfähigkeit des angeschlossenen Computers ab.

Die Tabelle zeigt die maximalen Auflösungen für Windows-Computer, basierend auf der Version des von ihren USB-C Anschlüssen unterstützten DisplayPort Alternate Modus, verfügbar ist.

Bei Anschluss an einen Apple Mac Computer werden die Ausgabeanzeigen gespiegelt. Bei Verwendung mit einem Mac ist diese Dockingstation für den Betrieb mit einem Bildschirm geeignet, kann jedoch nicht für erweiterte Desktop-Konfigurationen mit mehreren Monitoren verwendet werden.

	DisplayPort Alt Mode Version	Einzelanzeige	Doppelte Anzeige
			MST Host (unabhängig / gespiegelt)
USB-C Port	DP1.4 (HBR3) mit DSC	5120x2880 60Hz	2 x 3840 x 2160 60 Hz
	DP1.4 (HBR3) mit DSC	3840x2160 60Hz	2 x 3840 x 2160 30 Hz
	DP1.2 (HBR2)	3840x2160 30Hz	2 x 1920 x 1080 P 60 Hz

USB-C Anschluss Video- und Ladeunterstützung

Nicht alle Laptop USB-C Anschlüsse unterstützen den Videoausgabe und/oder das Laden mit USB PD. Viele Windows- und Chromebook-Computer haben mehrere USB-C Anschlüsse, aber nur auf einem davon unterstützen Videoausgabe und Laden.

Wenn Sie ein Windows- oder Chromebook-Gerät verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie das Gerät an einen Videoausgabe unterstützenden Anschluss anschließen, um die Videos auf einem Monitor anzeigen zu können. Wenn Sie normalerweise einen bestimmten USB-C Anschluss verwenden, um das USB-Ladegerät Ihres Laptops anzuschließen, sollte dieser Anschluss auch die Videoausgabe unterstützt, und wir empfehlen, das Kabel an diesen Anschluss zu verwenden.

Viele USB-C Ports ohne Beschriftung unterstützen Videoausgabe, da oder direkt neben diesen USB-C Ports, die ein DisplayPort-Logo oder ein Thunderbolt-Symbol neben sich zeigen, mit ziemlicher Sicherheit die Videoausgabe unterstützen, sollten Sie diese Symbole neben den Ports auf Ihrem Computer suchen.

MacBook Geräte verfügen über Thunderbolt USB-C-Anschlüssen ausgestattet und unterstützen die Videoausgabe und das Laden an allen Anschlüssen.

Wenn Sie unsicher sind, ob ein USB-C Anschluss die Videoausgabe unterstützt, konsultieren Sie das Benutzerhandbuch für Ihren Computer oder die Support-Informationen auf der Website des Herstellers. Hinweise auf einen USB-C Anschluss mit DisplayPort, DP oder Alt Mode Funktionen sind ein starker Indikator dafür, dass der USB-C Anschluss Videoausgabe unterstützt.

Troubleshooting

Symptom	Lösung
Video wird nicht auf externem Monitor angezeigt	• Prüfen Sie, ob das Kabel sicher mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist • Prüfen Sie, ob der externe Monitor eingeschaltet ist und der richtige Eingang ausgewählt ist • Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer das externe Display erkennt und für die Ausgabe von Videos auf ihm zu zeigen • Überprüfen Sie, ob der USB-C Anschluss Ihres Computers, an den Sie das Kabel angeschlossen haben, die Videoausgabe mit dem DisplayPort Alternate Mode unterstützt • Wenn Ihr Computer das externe Display nach der Überprüfung nicht erkennt, obwohl Sie alle obigen Punkte überprüft haben, starten Sie den Computer neu und versuchen Sie noch einmal
Video fällt zeitweise aus	• Prüfen Sie, ob das Videokabel sicher mit der Anzeige und dem Computer verbunden ist und das keine Spannung auf den Anschlüssen liegt
Das Laptop lädt nicht, obwohl ein USB PD Netzteil an das Dock und den Anschluss des Docks angeschlossen ist	• Überprüfen Sie, dass das USB PD Netzteil an die Steckdose angeschlossen ist und dass diese eingeschaltet ist • Stellen Sie sicher, dass das Kabel an einen USB-C Anschluss des Computers angeschlossen ist, der das USB-C Ladeprotokoll unterstützt. Versuchen Sie, das USB PD Netzteil direkt an den USB-C Anschluss des Laptops anzuschließen. Wenn das Gerät nicht geladen wird, unterstützt der USB-C Anschluss des Laptops das Laden über das Dock nicht • Stellen Sie sicher, dass das USB PD Netzteil eine ausreichende Ausgangsleistung hat, um das Laptop aufzuladen

ALOGIC empfiehlt den Gebrauch von ALOGIC Videokabeln, um einen verlässlichen, problemlosen Betrieb Ihres Computers und Ihrer Zusätzgeräte zu gewährleisten.

[ES]

Gracias por adquirir este producto ALOGIC de calidad. El ALOGIC USB-C Dock PLUS es un conector movil de ultima generación diseñado para convertir su ordenador portátil en una estación de trabajo portátil.

Instrucciones

(Consulte las imágenes en las páginas anteriores)

1 **Conectando el acoplador al ordenador portátil**

Conecte el cable USB-C unido al conector a su computadora.

El dispositivo es Plug-and-Play compatible y será detectado y configurado automáticamente por su computadora. Este proceso tomará unos pocos segundos la primera vez que enchufe el dispositivo a su ordenador portátil. Puede recibir una notificación que ésto instalado y está listo para usar.

Una vez que el dispositivo ha sido reconocido y configurado por su computadora está lista para usar y puede conectar otros dispositivos como deseas tales como monitores, dispositivos USB y un cable de red.

2 **Conectando un Adaptador de Alimentación (Opcional)**

Cuando el conector está conectado a una computadora que soporta carga usando Entrega de Energía Por Conexión (USB PD) puede pasar hasta 100W de potencia a partir de un adaptador de alimentación externo (no incluido) para cargar la computadora. Para cargar el ordenador portátil mediante el conector, conecte un adaptador de alimentación USB-C PD al puerto USB-C [2] en el extremo del conector y conecte el adaptador de alimentación a un toma de alimentación de red.

3 **Conectando dispositivos al acoplador**

Conecte dispositivos externos tales como monitores, accesorios USB, cables de red Ethernet y micrófono/auricular al acoplador, según sea necesario. Consulte la página 3 y 4 de estas instrucciones para una descripción de los puertos disponibles y sus funciones.

Tabla de soporte de resolución

La cantidad y la resolución de las salidas de video admitidas dependen de la capacidad de la computadora conectada.

La tabla proporciona las resoluciones máximas disponibles para computadoras Windows basadas en la versión del DisplayPort Alternate compatible en sus puertos USB-C.

Cuando se conecte a computadoras Apple Mac, las salidas de pantalla se reflejarán. Cuando se usa con una Mac, esta estación de acoplamiento es adecuada para usar con un solo monitor, pero no se puede usar para configuraciones de escritorio extendidas de múltiples monitores.

	Versión DisplayPort Alt Mode	Pantalla única	Pantalla dual
			MST Host (independiente / espejo)
Puerto USB-C	DP1.4 (HBR3) con DSC	5120x2880 60Hz	2 x 3840x2160 60Hz
	DP1.4 (HBR3) con DSC	3840x2160 60Hz	2 x 3840x2160 30Hz
	DP1.2 (HBR2)	3840x2160 30Hz	2 x 1920x1080P 60Hz

Soporte de Carga y Puerto de Video USB-C

No todos los puertos USB-C en los equipos portátiles soportan salida de video y/o carga usando USB PD. Muchas computadoras Windows y Chromebook tienen varios puertos USB-C, pero solo admiten salida de video y carga en uno o dos de ellos.

Si utiliza una máquina Chromebook o Windows es importante asegurar que enchufe el dispositivo en un puerto que soporte salida de video para que pueda mostrar video en monitores externos. Si habitualmente utiliza un puerto USB-C particular para conectar el cargador USB de su ordenador portátil, es probable que este puerto también soporte salida de video y sugerimos probar el cable con este puerto.

Muchos puertos USB-C no tienen etiqueta admitiendo salida de salida de video, sin embargo puertos USB-C que tienen un logotipo DisplayPort o un logo Intel Thunderbolt impreso al lado de ellos casi seguro admiten salida de video y debe buscar estos símbolos al lado de los puertos en su computadora.

Los dispositivos MacBook están equipados con puertos USB-C Thunderbolt y soportan salida de video y carga en todos los puertos.

Si tiene dudas que un puerto USB-C soporta salida de video, consulte el manual del usuario o la información de contacto en el sitio web del fabricante. Referencias a un puerto USB-C tenga capacidades DisplayPort, DP o Alt Mode son fuertes indicios de que el puerto USB-C soporta salida de video.

Solución de problemas

Síntoma	Solución
No se muestra video en la pantalla externa	• Verifique que el cable está conectado firmemente entre el monitor y la computadora • Verifique que el monitor externo está encendido y que está seleccionada la entrada correcta • Verifique que su computadora detecta la pantalla externa y está configurada para mostrar video • Verifique que el puerto USB-C en la computadora a la cual conectó el cable soporte salida de video (usando el Modo Alternativo DisplayPort) • Si su computadora no detecta el monitor externo o no emite video luego de verificar lo anterior, reinicie su computadora e intente nuevamente.
El video se reduce intermitentemente	• Verifique que el cable de video está conectado firmemente entre la pantalla y la computadora y no hay tensión en los conectores
El ordenador portátil no carga cuando un adaptador de alimentación está conectado al puerto USB-C en el conector.	• Verifique que el cable está conectado firmemente entre el monitor y el ordenador • Verifique que el adaptador de alimentación USB PD está enchufado en la pared y encendido • Verifique que el cable está enchufado en un puerto USB-C en la computadora que soporte carga USB PD • Verifique que el adaptador de alimentación funciona al conectarlo directamente al puerto USB-C del equipo portátil • Verifique que el cable entre el adaptador de alimentación USB PD y el conector está conectado firmemente • Asegurese que el adaptador de alimentación USB PD tenga suficiente potencia nominal de salida para cargar el equipo portátil

ALOGIC recomienda el uso de cables de video ALOGIC para asegurar una operación confiable y sin problemas de su computadora y periféricos.

[FR]

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit ALOGIC de qualité. L'ALOGIC USB-C Dock PLUS est un dock mobile de nouvelle génération conçu pour transformer votre ordinateur portable en station de travail portable.

Instructions

(Voir les images des pages précédentes)

1 **Connexion du socle à l'ordinateur portable**

Branchez le câble USB-C relié à la station d'accueil sur votre ordinateur.

L'appareil branché est fonctionnel et sera détecté par une configuration automatique par votre ordinateur. Ce traitement prendra quelques secondes la première fois que vous branchez l'appareil sur votre ordinateur portable. Il se peut que vous recevez une notification indiquant que l'appareil a été installé et est prêt à l'emploi.

Une fois que le dispositif a été reconnu et configuré par votre ordinateur, il est prêt à être utilisé et vous pouvez connecter d'autres dispositifs comme des écrans tels que des moniteurs, des dispositifs USB et un câble réseau.

2 **Connexion d'un adaptateur d'alimentation (Facultatif)**

Lorsque la station d'accueil est connectée à un ordinateur qui prend en charge la charge par USB-C Alimentation Electrique (USB-PD), elle peut transmettre jusqu'à 100W de puissance à partir d'un adaptateur d'alimentation externe (non inclus) pour charger l'ordinateur. Pour charger l'ordinateur portable par le biais de la station d'accueil, connectez un adaptateur d'alimentation USB-C PD au port USB-C [2] en fin de la station d'accueil et connectez l'adaptateur d'alimentation à une prise secteur.

3 **Connexion de périphériques du socle**

Connectez les périphériques externes tels que des moniteurs, accessoires USB, câbles de réd Ethernet et casque/micro à la station d'accueil, si possible. Consulter les pages 3 et 4 de ces instructions pour un aperçu des ports disponibles et de leurs fonctions.

Table support de résolution

La quantité et la résolution des sorties vidéo supportées dépendent de la capacité de l'ordinateur connecté.

Le tableau fournit les résolutions maximales disponibles pour des ordinateurs Windows en fonction de la version du mode DisplayPort Alternate compatible en ses ports USB-C.

Les sorties d'affichage seront reflétées quand elles sont connectées à des ordinateurs Apple Mac. Quand elle est utilisée avec Mac, cette station est adaptée à une utilisation avec un moniteur unique, mais ne peut pas être utilisée dans le cas d'une installation d'écran en réseau.

	Version DisplayPort Alt Mode	Single ecran	Deux Ecrans
			MST Host (indépendant / miroir)
Port USB-C	DP1.4 (HBR3) avec DSC	5120x2880 60Hz	2 x 3840x2160 60Hz
	DP1.4 (HBR3) avec DSC	3840x2160 60Hz	2 x 3840x2160 30Hz
	DP1.2 (HBR2)	3840x2160 30Hz	2 x 1920x1080P 60Hz

Prise en charge de la vidéo et de la charge par le port USB-C

Tous les ports USB-C des ordinateurs portables ne prennent pas en charge la sortie vidéo et/ou le chargement USB PD. Plusieurs des ordinateurs Windows et Chromebook possèdent de plusieurs ports USB-C, mais ne prennent en charge la sortie vidéo et le chargement que sur un ou deux d'entre eux.

Si vous utilisez une machine Windows ou Chromebook, il est indispensable de vous assurer que vous branchez l'appareil sur un port prenant en charge la sortie vidéo pour qu'il puisse afficher des vidéos sur des moniteurs externes. Si vous utilisez régulièrement un port USB-C particulier pour connecter le chargeur USB de votre ordinateur portable, il est probable que ce port prenne également en charge la sortie vidéo et nous vous proposons de tester le câble avec ce port.

De nombreux ports USB-C qui n'ont pas d'étiquette prennent en charge la sortie vidéo, mais les ports USB-C qui ont un logo DisplayPort ou un logo Intel Thunderbolt imprimé à côté d'eux prennent presque certainement en charge la sortie vidéo et vous devriez rechercher ces icônes à côté des ports de votre ordinateur.

Les appareils MacBook sont dotés de ports USB-C Thunderbolt et prennent en charge la sortie vidéo et la recharge sur tous le ports.

En cas de doute sur la prise en charge par un port USB-C de la sortie vidéo, consultez le manuel d'utilisation de votre ordinateur ou les informations d'assistance sur le site Web du fabricant. Les références faites à un port USB-C ayant des capacités DisplayPort, DP ou Alt Mode est un indicateur fort que le port USB-C prend en charge la sortie vidéo.

Dépannage

Problème	Solution
La vidéo ne s'affiche pas sur l'écran externe	• Verifiez que le câble est bien connecté entre le moniteur et l'ordinateur • Verifiez que le moniteur externe est allumé et que l'entrée est bien sélectionnée • Verifiez que votre ordinateur détecte l'écran externe et qu'il est bien configuré pour afficher la vidéo sur celui-ci • Verifiez que le port USB-C de l'ordinateur auquel vous avez connecté le câble prend en charge la sortie vidéo en utilisant le mode Alternatif DisplayPort • Si l'ordinateur ne détecte pas le moniteur externe ou la sortie vidéo après avoir vérifié les points ci-dessus, redémarrez votre ordinateur et réessayez.
La vidéo est intermittente pour un moniteur.	• Verifiez que le câble vidéo est bien connecté entre l'écran et l'ordinateur et qu'il n'y a pas de pression sur les connecteurs.
Lorsque le port USB-C du socle est connecté à l'ordinateur portable, l'ordinateur ne se charge pas lorsque un adaptateur d'alimentation est connecté au port USB-C du socle.	• Verifiez que le câble vidéo est bien connecté entre l'écran et l'ordinateur et qu'il n'y a pas de pression sur les connecteurs. • Verifiez que le convertisseur USB PD est branché au mur et allumé • Verifiez que le câble est bien connecté à un port USB-C de l'ordinateur qui prend en charge la charge USB PD • Verifiez que votre ordinateur prend en charge la charge par USB-C en le connectant directement à un port USB-C de l'ordinateur portable. • S'assurer que le câble entre l'adaptateur d'alimentation USB-PD et le dock est bien connecté • Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation USB PD a une puissance de sortie adéquate pour charger l'ordinateur portable.

ALOGIC recommande l'usage de câbles vidéo ALOGIC pour assurer une opération confiable et sans problèmes de votre ordinateur et périphériques.

[IT]

Grazie per aver acquistato questo prodotto di qualità ALOGIC. Il Dock PLUS USB-C di ALOGIC è un dock mobile di nuova generazione progettato per trasformare il tuo notebook in una workstation portatile.

Istruzioni

(Fare riferimento alle immagini delle pagine precedenti)

1 **Collegamento del dispositivo al laptop**

Collegare il cavo USB tipo C fisso del dock al computer.

Il dispositivo è compatibile con le specifiche Plug and Play e verrà rilevato e configurato automaticamente dal computer. La prima volta, la procedura di riconoscimento richiede qualche secondo. Sullo schermo potrebbe comparire una notifica che informa che il dispositivo è stato installato e che è pronto all'uso.

Una volta riconosciuto e configurato dal computer, l'hub può essere utilizzato per connettere altre periferiche, come monitor e USB, e un cavo di rete.

2 **Collegamento di un adattatore di alimentazione (opzionale)**

Quando il collegato a un computer che supporta la ricarica tramite USB tipo C Power Delivery (USB PD), il dock può passare fino a 100W di potenza da un alimentatore esterno (non incluso) per caricare il computer. Per caricare il laptop attraverso il dock, collegare un adattatore di alimentazione USB tipo C PD alla porta USB tipo C [2] all'estremità del dock, e collegare l'adattatore di alimentazione a una presa di corrente.

3 **Collegamento di dispositivi**

Puoi collegare dispositivi esterni come monitor e accessori USB alla docking station, in base alle tue necessità. Alle pagine 3 e 4 di queste istruzioni puoi trovare una breve descrizione delle porte presenti sulla docking station.

Tabella di supporto soluzione problemi

La quantità e la risoluzione delle uscite video supportate dipendono dalla capacità del computer collegato.

La tabella fornisce le risoluzioni massime disponibili per computer Windows in base alla versione della modalità DisplayPort Alternate supportata sulle porte USB-C.

Collegando a un computer Apple Mac, le uscite video saranno riproiettate. Se usato con un Mac, questa postazione è adatta all'uso con un solo monitor, ma non può essere usata per configurazioni con screenshot estesi su più monitor.

	Versione DisplayPort Alt Mode	Singolo singolo	Dual Display
			MST Host (indipendente / specchio)
Porta USB-C	DP 1.4 (HBR3) con DSC	5120x2880 60Hz	2 x 3840x2160 60Hz
	DP 1.4 (HBR3) con DSC	3840x2160 a 60 Hz	2 x 3840x2160 30Hz
	DP 1.2 (HBR2)	3840x2160 a 30Hz	2 x 1920x1080P 60Hz

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il segnale video non viene visualizzato sullo schermo esterno	• Controllare che il cavo sia collegato saldamente tra il monitor e il computer • Controllare che il monitor esterno sia acceso e che sia selezionato l'ingresso • Verifica che il computer rileve il monitor esterno e sia configurato per trasferire il segnale video su di essa • Verificare che la porta USB-C del computer a cui si è collegato il cavo supporti l'uscita video (utilizzando la modalità alternativa DisplayPort) • Se una volta effettuati questi controlli, il computer continua a non rilevare il monitor esterno o a non trasferire il segnale video, fai un altro tentativo dopo avere riavviato il laptop.
Il segnale video si interrompe	• Controllare che il cavo video sia collegato saldamente tra lo schermo e il computer e che non ci sia tensione sui connettori
Quando un adattatore di alimentazione USB PD è collegato alla porta USB-C del dock, il portatile non si carica.	• Controllare che l'adattatore di alimentazione USB PD sia collegato alla presa e acceso • Controllare che il cavo sia inserito in una porta USB-C del computer che supporta la ricarica USB PD • Verificare che il computer supporti la ricarica via dock USB-C provandolo a collegare l'adattatore di alimentazione direttamente a una porta USB-C del laptop. Se non si ricarica, la porta USB-C del laptop non supporta la ricarica tramite dock • Verifica che il cavo tra l'adattatore di alimentazione USB PD e il dock sia collegato saldamente • Assicurarsi che l'adattatore di alimentazione USB PD abbia una potenza di uscita sufficiente per caricare il laptop

ALOGIC consiglia l'uso di cavi video ALOGIC per garantire un funzionamento affidabile e senza causare problemi al computer e alle periferiche.

[JP]

ALOGIC USB-C ドックプラスをご購入いただきまして、ありがとうございます。ALOGIC USB-C Dock PLUSは、ノートブックを本ポータブルワークステーションに変身!

使用方法

(前のページを参照してください。)

1 **ドックをノートPCに接続**

ドックに付属のUSB-Cケーブルをパソコンに接続します。

このデバイスはプラグアンドプレイ(Plug and Play)に対応しており、コンピュータによって自動的に検出され設定されます。この プロセスは、デバイスをラップトップに初めて接続したときに数秒かかります。デバイスがインストールされ、使用できるように なったことを通知されます。

デバイスがコンピュータに認識され設定されると、使用可能な状態となり、モニター、USBデバイス、ネットワークケーブルなど、必要に応じて他のデバイスを接続することができます。

2 **電源アダプター(オプション)の接続**

USB-C Power Delivery (USB PD) に対応するコンピュータに接続されている場合、外部電源アダプター(別売)から最 大100Wまでコンピュータへ電力を供給することができます。ドックを通じてラップトップを充電するには、USB-C PD電源アダプターを ドック先端のUSB-C ポート [2] に接続し、電源アダプターを電源コンセントに接続します。

3 **ドックへデバイスを接続する**

必要に応じて、モニター、USB機器、イーサネットネットワークケーブル、ヘッドフォン/マイクなどの外部機器をドックに接続し ます。使用可能なポートとその機能の概要については、本説明書のページ3と4をご参照ください。

解像度対応表

ビデオ出力の数と解像度は、接続されたコンピュータの機能に依存します。

表は、USB-CポートでサポートされているDisplayPort Alternate モードのバージョンに基づいて、Windowsコンピュータ利用可 能な最大解像度を提供します。

Apple Macにコンピュータに接続すると、ディスプレイ出力はミ ラーリングされます。Macで使用する場合、このドッキングステ ーションは1台のモニターの使用には適しますが、マルチモニタ ーの拡張デスクトップ構成では使用できません。

	DisplayPort Alt モードバージョン	シングルディスプレイ	デュアルディスプレイ
			MST ホスト (独立/ 鏡面反射)
USB-C ポート	DSC付き DP1.4 (HBR3)	5120x2880 60Hz	2 x 3840x2160 60Hz
	DSC付き DP1.4 (HBR3)	3840x2160 60Hz	2 x 3840x2160 30Hz
	DP1.2 (HBR2)	3840x2160 30Hz	2 x 1920x1080P 60Hz

USB-Cポートの映像と充電のサポート

ノートパソコンのすべてのUSB-Cポートが、ビデオ出力およびUSB PDによる充電に対応しているわけではありません。多くのWindowsおよびChromebookパソコンは複数のUSB-Cポートを搭載しているが、そのうちの1つまたは2つでしか映像出力や充電に対応していません。

Windowsマシンや Chromebookマシンを使用する場合、外部モニターに映像を表示するためには、ビデオ出力に対応したポートにデバイスを接続することが重要です。例えば、ノートパソコンの充電器をUSB-Cポートに接続している場合、そのポートも ビデオ出力に対応している可能性があります。このポートに接続してみることをお勧めします。

ラベルのないUSB-Cポートの多くはビデオ出力に対応しますが、DisplayPortロゴまたは Intel Thunderboltロゴが印刷されている場合、ほぼ確実にビデオ出力に対応しています。コンピュータのポートの横にこれらのアイコンが表示されていることを確認してください。

MacBookにはThunderbolt USB-Cポートが搭載されており、すべてのポートでビデオ出力と充電が可能です。

USB-Cポートが映像出力に対応しているかどうかを確認する場合は、ノートパソコンのユーザーマニュアルまたはメーカーのウェブサイトを参照してください。USB-Cポートがディスプレイ(DisplayPort)、DP、Alt Modeに対応していることは、そのUSB-Cポートがビデオ出力に対応していることを示す強力なインジケーターです。

トラブルシューティング

症状	解決方法
外部ディスプレイに映像が表示されない	• ケーブルがモニターとコンピュータの間にしっかりと接続されていることを確認してください。 • 外部モニターの電源がよく入っていて、正しい入力に設定されていることを確認します。 • パソコンが外部ディスプレイを検出し、映像を表示するように設定されていることを確認します。 • ケーブルを接続しようとしているUSB-Cポートが、DisplayPort Alternate Modeによる映像出力に対応していることを確認してください。 • 上記を確認した後、コンピュータが外部モニターを検出しない、または映像を出力しない場合は、コンピュータを再起動してから再試行してください。
断続的に映像が切れる	• ビデオケーブルがディスプレイとパソコンの間にしっかりと接続されていること、コネクターに負担がかかっていないことを確認してください。
USB PD電源アダプターをドックのUSB-Cポートに接続しても、ノートパソコンが充電されません。	• USB PD電源アダプターが壁に接続され、スイッチがオンになっていることを確認してください。 • ノートパソコンのUSB-Cポートが、USB PDに対応しているかどうかを確認します。ノートパソコンのUSB-Cポートに直接ACアダプターを接続しようとしてみてください。充電されない場合、ノートパソコンのUSB-Cポートは充電に対応していません。 • USB PD電源アダプターとドックの間のケーブルがしっかりと接続されていることを確認してください。 • USB PD電源アダプターの出力が、ノートパソコンを充電するのに十分であることを確認してください。

ALOGICは、お使いのコンピュータや周辺機器を トラブルなく確実に動作させるために、ALOGICのビデオケーブルのご使用をお勧めします。

[AR]

ريوبرق يو إس بي-سي ألوجيك دوك بلس (USB-C Dock Plus) هو ريوبرق يو إس بي-سي ألوجيك دوك بلس (USB-C Dock Plus) هو جيل جديد من الأرصفة المحمولة مصمم لتحويل جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك إلى محطة عمل محمولة!

تعليمات

(راجع الصور في الصفحة السابقة)

1 **توصيل رصيف الميناء بالكمبيوتر المحمول**

قم بتوصيل كابل USB-C المرفق بالرصيف بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

الجهاز متوافق مع Plug and Play وسيتم اكتشافه وتكوينه تلقائيًا بواسطة الكمبيوتر الخاص بك. هذه العملية ستستغرق بضع ثوانٍ في المرة الأولى التي تقوم فيها بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر المحمول الخاص بك. قد تتلقى إشعارًا بأنه تم تثبيته وأصبح جاهزًا للاستخدام.

بمجرد أن يتعرف الكمبيوتر الخاص بك على الجهاز ويقوم بإعداده، يمكنك توصيل أجهزة أخرى حسب الرغبة، مثل الشاشات، وأجهزة USB والكابلات الشبكية.

2 **توصيل محول الطاقة (اختياري)**

عندما يتصل الرصيف بجهاز كمبيوتر يدعم الشحن باستخدام USB Power Delivery (USB PD)، يمكنه تمرير ما يصل إلى 100W من الطاقة من محول طاقة خارجي (غير مضمن) لشحن الكمبيوتر. لشحن الكمبيوتر المحمول من خلال الرصيف، قم بتوصيل محول طاقة USB-C PD بالمنفذ USB-C [2] في نهاية الرصيف وقم بتوصيل محول الطاقة بمقبس طاقة.

3 **توصيل الأجهزة بالرصيف**

قم بتوصيل الأجهزة الخارجية مثل الشاشات، أجهزة USB، كابل شبكة Ethernet والسماعة/الميكروفون بالرصيف، حسب الحاجة. يرجى الرجوع إلى الصفحة 3 و4 لاستعراض عام للمنافذ المتاحة ووظائفها.

جدول دعم قرار الدقة

	إصدار وضع DisplayPort Alt	عرض فردي	عرض مزدوج
			MST مضيف (مستقل / مرآة)
منفذ USB-C	DP1.4 (HBR3) مع DSC	5120x2880 60Hz	2 x 3840x2160 60Hz
	DP1.4 (HBR3) مع DSC	3840x2160 60Hz	2 x 3840x2160 30Hz
	DP1.2 (HBR2)	3840x2160 30Hz	2 x 1920x1080P 60Hz

دعم الفيديو وشحن منفذ USB-C

ليس كل منافذ USB-C على أجهزة الكمبيوتر المحمول تدعم إخراج الفيديو و/أو الشحن باستخدام USB PD. العديد من أجهزة الكمبيوتر Windows وChromebook لديها منافذ USB-C متعددة، ولكن تدعم إخراج الفيديو والشحن على واحد منها فقط.

إذا كنت تستخدم جهاز Windows أو Chromebook، فمن المهم التأكد من توصيل الجهاز بمنفذ يدعم إخراج الفيديو لكي يتمكن من عرض الفيديو على الشاشات الخارجية. إذا كنت عادة ما تستخدم منفذ USB-C معين لتوصيل شاحن USB الخاص بجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك، فمن المحتمل أن هذا المنفذ يدعم إخراج الفيديو ونوصي بتجربة الرصيف مع هذا المنفذ.

العديد من منافذ USB-C التي لا تحمل علامات تدعم إخراج الفيديو، ولكن منافذ USB-C التي تحمل شعار DisplayPort أو شعار Intel Thunderbolt بجانبها تدعم إخراج الفيديو على الأرجح، ويجب عليك البحث عن هذه الرموز بجانب المنافذ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

أجهزة MacBook مجهزة بمنافذ USB-C Thunderbolt وتدعم إخراج الفيديو والشحن على جميع المنافذ.

إذا كنت غير متأكد من دعم منفذ USB-C لإخراج الفيديو، فارجع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو معل